

**Dyktafon cyfrowy z aktywacją
głosem w pendrive UR 09 4GB
instrukcja obsługi**





SZPIEG

Informacje ogólne

Dyktafon ukryty w pamięci USB, pozwala na dyskretne użycie i umożliwia nagrywanie rozmów bez wzbudzania podejrzeń. Urządzenie zostało wyposażone w czuły mikrofon, który wychwytuje dźwięki rozmowy z odległości 5-8m. Nagrania przechowywane są w pamięci Flash o pojemności 4GB, która zmieści 70h nagrań zapisywanych w formacie WAV. Nagrania mogą być odtworzone na dowolnym komputerze standardowym odtwarzaczem. Może służyć także jako zwykła pamięć USB. Wbudowany miniaturowy akumulator charakteryzuje się wysoką pojemnością i umożliwia nawet 16h ciągłej pracy dyktafonu. Pełne ładowanie akumulatora trwa ok, 2,5h, w tym czasie możliwe jest nagrywanie. Urządzenie posiada szybki interfejs USB 1.1 / 2.0 i współpracuje z systemami Windows i Apple i Linux.

Salon detektywistyczny SZPIEG
Kraków, ul. Starowiślna 42
www.szpieg.sklep.pl
sklep@szpieg.sklep.pl
godz. otwarcia:
pn-pt: 10-18, sob.10-14

Szybki kontakt
12 426 46 12



Opis użytkowania

Rozpoczęcie nagrywania

Żeby rozpocząć nagrywanie, przesunąć przełącznik ON/ OFF do pozycji ON. Dioda LED zaświeci się na czerwono a następnie na niebiesko, co sygnalizuje rozpoczęcie nagrywania.

Zakończenie nagrywania

Żeby zakończyć nagrywanie, przesunąć przełącznik ON/ OFF do pozycji OFF lub podłączyć urządzenie do komputera. Nagrywanie zostanie zakończone a nagranie zapisane w pamięci urządzenia. Zgaśnięcie niebieskiej diody oznacza zakończenie nagrywania.

Odtwarzanie

Podłączyć urządzenie do komputera (nie jest wymagany żaden sterownik). Pliki znajdują się w katalogu „Dysk Wymienny” znajdującym się w ścieżce „Mój Komputer”. Pliki z nagraniami należy skopiować na dysk twardy komputera. Pliki można odtwarzać za pomocą standardowego odtwarzacza znajdującego się na komputerze.

Ładowanie

Podłączyć urządzenie do portu USB komputera. Miganie czerwonej diody oznacza proces ładowania. Gdy akumulator jest naładowany czerwona dioda świeci się. Po pełnym naładowaniu urządzenie może nagrywać do 16 godzin.

(Uwaga: jeżeli podczas nagrywania miga czerwona dioda, oznacza to niski stan energii akumulatora, należy wtedy zakończyć nagrywanie i naładować akumulator).

Środki bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

1. Należy chronić urządzenie przed kurzem, pyłem oraz miejscami o dużej wilgotności i temperaturze.
2. Nie należy narażać urządzenia na uderzenia lub drgania.
3. Należy regularnie archiwizować ważne nagrania w celu uniknięcia utraty danych spowodowanej złą obsługą lub uszkodzeniem
4. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w nagrywaniu spowodowane przez złą obsługę lub uszkodzenie.
5. Kiedy urządzenie nie reaguje należy nacisnąć przycisk RESET, w celu zrestartowania urządzenia.
6. Gdy występuje problem z jakością nagrań należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.
Nie należy samemu otwierać obudowy i wymieniać żadnych wewnętrznych elementów. Przed

Salon detektywistyczny SZPIEG
Kraków, ul. Starowiślna 42
www.szpieg.sklep.pl
sklep@szpieg.sklep.pl
godz. otwarcia:
pn-pt: 10-18, sob.10-14

Szybki kontakt
12 426 46 12



wysłaniem urządzenia do naprawy, należy zarchiwizować pliki. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną naprawą lub z innych powodów.

7. Nie ponosimy odpowiedzialności za nagrywanie osób bez ich zgody.
8. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji wyglądu i własności urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Nagranie nie może być odtworzone na komputerze.

- a) Upewnij się, że głośność jest odpowiednio ustawiona
- b) Upewnij się, że Twoje pliki audio nie zostały utracone w wyniku złej operacji
- c) Upewnij się, czy Twoje oprogramowanie zainstalowane na komputerze obsługuje format WAV

Komputer nie reaguje kiedy podłączam dyktafon do portu USB.

- a) Upewnij się, czy Twój komputer spełnia minimalne wymagania systemowe
- b) Upewnij się, że Twój port USB działa poprawnie
- c) Jeśli spróbowałeś powyższych metod i żadna nie pomogła, spróbuj najpierw włączyć dyktafon, a następnie go podłączyć.

Specyfikacja techniczna

Zakres częstotliwości:	20 - 20000 Hz
Częstotliwość próbkowania:	8 kHz
Jakość nagrania (bit rate):	128kbps
Format nagrania:	WAV
Pamięć wbudowana:	4GB
Maksymalny czas nagrywania:	70h
Zasilanie:	Wbudowany akumulator Li-Ion
Czas pracy:	do 16h
Czas ładowania:	2-3h
Interfejs:	USB 1.1 / 2.0
Obsługa	Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7 oraz Mac OS X i Linux
Wymiary:	70×21×9,4mm

UWAGA: nagrywanie lub podsłuchiwanie osób bez ich zgody jest niezgodne z prawem.

Salon detektywistyczny SZPIEG
Kraków, ul. Starowiślna 42
www.szpieg.sklep.pl
sklep@szpieg.sklep.pl
godz. otwarcia:
pn-pt: 10-18, sob.10-14

Szybki kontakt
12 426 46 12

